Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QLF-E-SE1	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	142	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 2
1	IL. EMERG.	220			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
2	IL. ACLARAM.		195		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
3	IL. GERADOR			1140	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
4	IL. C. MAQ.	540			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
5	IL. ESCADAS		160		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
6	IL. SL. TRAFOS			600	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
7	IL. SL. QGBT	240			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
8	IL. CAG		540		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
9	IL. CHILLERS			840	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
10	IL. CHILLERS	480			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
11	IL. C. AGUA		420		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
12	IL. C. AR			240	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
71	TUG GIRC.	1200			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
72	TUG GERADOR		1200		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
73	TUG GERADOR			600	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
74	TUG CIRC/CAG	1200			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
75	TUG TRAFO		1200		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
76	TUG CHILLERS			600	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
77	TUG C. AR	1200			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
78	TUG C. AGUA		1200		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
79	TUG C. QXIG.			600	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
710	RETIFICADOR 2400				220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
711	RETIFICADOR	2400			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
712	RESIST. AQUEC.			1050	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
713	RESIST. AQUEC.	1050			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
714	DISJUNTOR MT		1500		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
715	DISJUNTOR MT			1500	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				220	1			
R2	RESERVA				220	1			
R3	RESERVA				220	1			
R4	RESERVA				220	1			
R5	RESERVA				220	1			
		8530	8815	7170					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 24,52 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 4,90 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 22,94 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 40,17 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-1P-HEMODIÁLISE-02	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	146	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 2
T1	HEMOD. BOX 15	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T2	HEMOD. BOX 16		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T3	HEMOD. BOX 17			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T4	HEMOD. BOX 18	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T5	HEMOD. BOX 19		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T6	HEMOD. BOX 20			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T7	HEMOD. BOX 22	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T8	HEMOD. BOX 23		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T9	HEMOD. BOX 24			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T10	HEMOD. BOX 25	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T11	HEMOD. BOX 26		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T12	HEMOD. BOX 27			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T13	HEMOD. BOX 28	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T14	HEMOD. BOX 29		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T15	HEMOD. GSULAM. 30			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
R3	RESERVA				1				
R4	RESERVA				1				
R5	RESERVA				1				
R6	RESERVA				1				
R7	RESERVA				1				
R8	RESERVA				1				
R9	RESERVA				1				
		10000	10000	10000					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 30,00 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 6,00 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 36,00 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 54,70 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-CEM	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	150	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 4
1	IL. CABINE	530			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
2	IL. BLOCO AUT.		220		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T1	TOM. CABINE			1000	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T2	TOM. CABINE	1000			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T3	TOM. SALA RET.		1000		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T4	TOM. SALA RET.			1000	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T5	RETIF. 1 PMT	2400			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T6	RETIF. 2 PMT		2400		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T7	RESIT. AQ. PMT			1050	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T8	DISJUNTOR MT	1500			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T9	DISJUNTOR MT		1500		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
R3	RESERVA				1				
R4	RESERVA				1				
R5	RESERVA				1				
R6	RESERVA				1				
R7	RESERVA				1				
		5430	5120	3050					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 13,60 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 2,72 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 13,44 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 25,34 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QLF-E-SE2	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	143	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 2
1	IL. TÉRREO	700			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
2	IL. 1º PAV.		600		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
3	IL. AUT. E AC.			330	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T1	TUG SL. TÉRREO	600			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T2	TUG SL. 1º PAV.		700		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T3	RETIFICADOR 1			2400	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T4	RETIFICADOR 1	2400			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T5	R. AQUECIMENTO 1		1050		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T6	R. AQUECIMENTO 2			1050	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T7	DISJUNTOR MT	1500			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T8	DISJUNTOR MT		1500		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				220	1			
R2	RESERVA				220	1			
R3	RESERVA				220	1			
R4	RESERVA				220	1			
R5	RESERVA				220	1			
R6	RESERVA				220	1			
R7	RESERVA				220	1			
		4500	4550	3780					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 12,83 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 2,57 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 14,46 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 26,65 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-INDUÇÃO-T-01	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	151	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 4
T1	COMPUTADOR	300			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T2	RELÓGIO		100		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T3	RÉGUA			1200	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T4	RÉGUA	800			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T5	RÉGUA		800		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T6	RÉGUA			800	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T7	TOMADAS	600			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
R3	RESERVA				1				
R4	RESERVA				1				
R5	RESERVA				1				
		1700	900	2000					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 4,60 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 0,92 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 5,52 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 10,48 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-EXAMES-T-01	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	152	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 4
T1	T. BRONCOSC.	1000			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T2	T. BRONCOSC.		1000		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T3	T. ENDOSC.			1000	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T4	T. ENDOSC.	1000			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T5	T. COLONOSC.		1000		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T6	T. COLONOSC.			1000	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
R3	RESERVA				1				
R4	RESERVA				1				
R5	RESERVA				1				
R6	RESERVA				1				
		2000	2000	2000					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 6,50 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 1,20 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 7,20 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 11,89 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-1P-HEMODIÁLISE-01	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	145	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 2
T1	HEMOD. BOX 01	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T2	HEMOD. BOX 02		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T3	HEMOD. BOX 03			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T4	HEMOD. BOX 04	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T5	HEMOD. BOX 05		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T6	HEMOD. BOX 06			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T7	HEMOD. BOX 07	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T8	HEMOD. BOX 08		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T9	HEMOD. GSULAM. 09			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T10	HEMOD. BOX 10	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T11	HEMOD. BOX 11		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T12	HEMOD. BOX 12			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T13	HEMOD. BOX 13	2000			220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T14	HEMOD. BOX 14		2000		220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
T15	HEMOD. GSULAM. 20			2000	220	1	DISJ.	20	F+N+T#4.0
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
R3	RESERVA				1				
R4	RESERVA				1				
R5	RESERVA				1				
R6	RESERVA				1				
R7	RESERVA				1				
R8	RESERVA				1				
R9	RESERVA				1				
		10000	10000	10000					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 30,00 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 6,00 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 36,00 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 54,70 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	QF-E-OBSERVAÇÃO P5	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Nome do Quadro:	148	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:
Tensão:	380 V Nº Fases: 3	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.:

CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA A	CARGA B	CARGA C	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO POLOS	PROTEÇÃO TIPO	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR # mm² 2
T1	TORNEIRA ELE.	200			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T2	RAIO-X PORT.		5000		220	1	DISJ.	32	F+N+T#6.0
T3	CAMA ELÉTRICA			600	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T4	TOMADAS	1000			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T5	RÉGUA		1200		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T6	RÉGUA			800	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T7	TOMADAS	1000			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T8	RÉGUA		1200		220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T9	RÉGUA			800	220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
T10	TOMADAS	700			220	1	DISJ.	16	F+N+T#2.5
R1	RESERVA				1				
R2	RESERVA				1				
		2900	7400	2200					

NOTA 1: VER LISTA DE CABOS H-007-PB-ELE-LCB

DISTANCIA: NOTA 1	CARGA INST.: 12,50 kW	ALIMENTADOR: NOTA 1	
DELTA V(%): NOTA 1	CARGA RES.: 2,50 kW	ELETRODUTO: NOTA 1	
F.DEMANDA: NOTA 1	CARGA FUT.: 15,00 kW	PROT. QUAD.: NOTA 1	
F.POTÊNCIA: NOTA 1	CORRENTE: 28,49 A	PROT. QGBT: NOTA 1	

(1) QUADRO ☒ SOBREPOR ☐ EMBUTIR
(2) GRAU PROT.IP-54 ex: IP
(3) DIM. MAX (mm): LARG.800 | PROF.200 | ALT.
(4) DISTRIBUIR 01 FIO TERRA PARA CADA 02 CIRCUITO(S)
(5) ANILHAR TODOS OS CIRCUITOS DERIVADOS DESTE QUADRO COM O TAG DO Nº DO QUADRO.
EX: QUADRO "1", CIRCUITO "010" => ANILHAR "1.010"



Engenharia Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco E 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo (CEMPAS-000) São Paulo SP
Tel.(011) 3747 7711 FAX (011) 3747 7700

Projeto: HOSPITAL HELIÓPOLIS — Número: 14002

Nº do Cliente:	14002	Rev. Nº:	Data: / /	Resp.